

Ura 3

ref. UR304

Suitable for indoor use, at 25°C  
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

- A** - Lampshade | Tulipa [1]

**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

**C** - Lampholder | Portalámparas [1]

**D** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]
- E** - Electrical disposal | Ficha [1]

**F** - Screws | Tornillos [2]


**G** - Canopy | Florón [1]

**H** - Wall Plugs | Tacos [2]




SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation  
INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación


1.1



1.2



1.3




1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.  
1.2 Pass the electrical wires inside the junction box. The power cables from the wall shouldn't exceed the dimension of the black hose connection box provided, as shown in Fig. 1.3  
Make the electrical connections taking care to respect the correct polarity as the color code.

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.  
1.2 Pasar los cables eléctricos al interior de la caja de conexiones.  
Los cables de alimentación procedentes de la pared no deben exceder la dimensión del manguito negro de la caja de conexiones suministrada, tal y como se indica en la figura 1.3  
Realizar la conexión eléctrica teniendo cuidado de respetar la polaridad correcta según el código de colores.


COLOR CODE: PHASE [L]-black or brown NEUTRAL [N]-blue  
CÓDIGO DE COLORES: FASE [L]-negro o marrón NEUTRO [N]-azul



**2**

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.  
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.  
Apretar el tensor del cable situado en el florón.



**3**

Insert the lampshade into the lampholder and tighten the nut.

Encajar la tulipa en el portalámparas y apretar la tuerca.

Ura 3

ref. UR304-LD

Suitable for indoor use, at 25°C  
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

- A** - Lampshade | Tulipa [1]

**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

**C** - Lampholder | Portalámparas [1]

**D** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]
- E** - Electrical disposal | Ficha [1]


**F** - Screws | Tornillos [2]

**G** - Canopy | Florón [1]

**H** - Wall Plugs | Tacos [2]



SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation  
INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación




1.1

See the circuit diagram  
on the back of this sheet  
  
Ver diagrama de circuito en el  
reverso del folio

1.2


1

- 1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
- 1.2 Do the electric connection, please follow the instructions.
- 1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
- 1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las instrucciones.




2


- Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.
- Tighten the strain relief situated on the canopy
- Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.
- Apretar el tensor del cable situado en el florón.



Circuit diagram DALI



Circuit diagram DIMMABLE  
SWITCH



Circuit diagram NOT DIMMABLE

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN NEUTRAL [N] - BLUE EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW  
CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN NEUTRO [N] - AZUL TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO

Ura 3

ref. UR304-LD

Suitable for indoor use, at 25°C  
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

- A** - Lampshade | Tulipa [1]

**B** - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

**C** - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

**D** - Wall Plugs | Tacos [2]
- E** - Canopy | Florón [1]


**F** - Screws | Tornillos [2]



LED  
PHASE CUT

**SAFETY NOTE:** Switch off mains supply before commencing installation  
Light source not user replaceable: The light source of this light must be replaced by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.

**INDICACIÓN DE SEGURIDAD:** Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación.  
Fuente de luz no reemplazables por el usuario: La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse por el fabricante, servicio técnico o persona cualificada equivalente.



1

Drill the holes in the ceiling and fit the wall plugs into them.  
Pass the electric cables to the interior and tighten the set screws [F].

Realizar los agujeros en el techo y colocar los tacos.  
Pasar los cables eléctricos al interior y apretar los tornillos de fijación [F].

2

Do the electric connection in the terminal blocks, please following the code os letters and colors indicated.


For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Then press the tab opening spring and push the cable slightly.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

Para una correcta conexion es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.

Despues presione la pestaña abriendo el resorte y empuje el cable ligeramente.




- CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN

NEUTRO [N] - AZUL

TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO
- COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN

NEUTRAL [N] - BLUE



EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW



**3**

This luminaire includes the regulating system by the phase cut, for the power of the reduction of luminous flux, carries out the connection in the manner indicated in this step.

Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado de la manera indicada en este paso.



**4**

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.

Tighten the strain relief situated on the canopy

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.

Apretar el tensor del cable situado en el florón.

# Ura 3

ref. UR304

Suitable for indoor use, at 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

- Box contains | Contenido de la caja:
- A - Lampshade | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Lampholder | Portalámparas [1]

D - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

E - Electrical disposal | Ficha [1]


F- Canopy | Floron [1]



1

Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box, please follow the instructions.

Passar los cables eléctricos al interior y hacer la conexión eléctrica dentro de la caja de conexiones, siguiendo las instrucciones.




2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.

Tighten the strain relief situated on the canopy.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.

Apretar el tensor del cable situado en el florón.



3

Insert the lampshade into the lampholder and tighten the nut.

Encajar la tulipa en el portalámparas y apretar la tuerca.

# Ura

ref. **UR304-LD**

Suitable for indoor use, at 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

- Box contains | Contenido de la caja:
- A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]


E - Canopy | Florón [1]

F - Screws | Tornillos [2]




SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación



1.1



1.2



## 1

Please! Switch off the main current supply before start the instalation.

- 1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
- 1.2 Switch off the main electrical supply and do the electric connection, please follow the instructions.

¡Atención! Apague el suministro principal de corriente antes de iniciar la instalación.

- 1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
- 1.2 Desconectar la corriente principal y hacer la conexión eléctrica siguiendo las instrucciones.



## 2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.  
Tighten the strain relief situated on the canopy

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.  
Apretar el tensor del cable situado en el florón.